

D-Link[®]

EXO | AX

ROUTER WI-FI 6 AX1500



DIR-X1560

Caratteristiche

Connettività ad alta velocità

- Le specifiche wireless 802.11ax offrono una connettività wireless rapidissima, con portata e affidabilità superiori
- Porta WAN Gigabit Ethernet 10/100/1000 Mbps
- Quattro porte LAN Gigabit Ethernet 10/100/1000 Mbps

Wi-Fi di ultima generazione

- Wireless dual-band simultaneo per connessioni fino a 1500 Mbps¹
- 4 stream simultanei, tecnologia 1024 QAM e OFDMA per aumentare la velocità, la portata e l'efficienza della rete

Compatibilità con gli assistenti vocali

- Comanda le funzionalità del router con la tua voce, utilizzando Alexa o l'Assistente Google
- Attiva e disattiva l'area guest del Wi-Fi, controlla le credenziali di accesso e riavvia il sistema facilmente

Impostazione e gestione

- Il Parental Control basato su profili consente di controllare quando i dispositivi possono accedere a Internet
- Configurazione guidata intuitiva che assiste l'utente durante il processo di configurazione
- Aggiornamento automatico del firmware
- Opzioni firewall e controllo degli accessi per evitare attacchi e limitare l'accesso alla propria rete

Il Router Wi-Fi 6 AX1500 integra la tecnologia Wi-Fi di ultima generazione nel tuo sistema domestico: un enorme progresso in termini di capacità e larghezza di banda, che permette di supportare un maggior numero di dispositivi contemporaneamente. Grazie alla combinazione tra Wi-Fi 802.11ax ad alta velocità con tecnologia dual band e porte Gigabit Ethernet, offre un'esperienza di rete fluida e costante, con massimi livelli di praticità e flessibilità.

Velocità, portata e capacità ottimizzati

Il Router Wi-Fi 6 AX1500 presenta moltissime nuove tecnologie finalizzate a creare la migliore esperienza di rete Wireless disponibile. Include 1024 QAM per aumentare il throughput dei dispositivi fino al 25% con velocità Wi-Fi combinate che possono raggiungere i 1500 Mbps (300 Mbps + 1200 Mbps). Gli amplificatori di potenza integrati e il beamforming estendono la portata del Wi-Fi e indirizzano i segnali dove servono. La nuova tecnologia OFDMA (Orthogonal Frequency Division Multiple Access) potenzia non solo la capacità della rete, ma anche la portata e la velocità, migliorando l'efficienza generale della rete.

Facile da configurare e da gestire

La configurazione è facile e veloce grazie all'App Wi-Fi D-Link gratuita. Basta seguire le istruzioni dettagliate visualizzate sullo schermo e il sistema è subito pronto per l'uso. Con gli aggiornamenti automatici del firmware, il Router Wi-Fi 6 AX1500 è sempre aggiornato con le più recenti funzionalità. Nel frattempo, il parental control basato su profili consente di controllare quando i dispositivi hanno accesso a Internet. Integra anche la compatibilità con l'assistente vocale per Alexa di Amazon e l'Assistente Google, in modo da poter controllare la rete con i comandi vocali³.

DIR-X1560

Router Wi-Fi 6 AX1500

Specifiche tecniche		
Informazioni generali		
Interfacce dispositivo	<ul style="list-style-type: none"> Una porta WAN Gigabit Ethernet 10/100/1000 Mbps Quattro porte LAN Gigabit Ethernet 10/100/1000 Mbps 	<ul style="list-style-type: none"> LAN wireless IEEE 802.11 ax¹/ac/n/g/b/a
LED	<ul style="list-style-type: none"> Alimentazione Internet 	<ul style="list-style-type: none"> Wi-Fi 2,4 GHz Wi-Fi 5 GHz
Tipo di antenna	<ul style="list-style-type: none"> Quattro antenne esterne 	
Velocità di trasmissione dati Wi-Fi	<ul style="list-style-type: none"> 2,4 GHz Fino a 300 Mbps² 	<ul style="list-style-type: none"> 5 GHz Fino a 1200 Mbps²
Standard	<ul style="list-style-type: none"> IEEE 802.11ax IEEE 802.11ac IEEE 802.11n IEEE 802.11g IEEE 802.11b 	<ul style="list-style-type: none"> IEEE 802.11a IEEE 802.3u IEEE 802.3ab IEEE 802.3az
Requisiti minimi	<ul style="list-style-type: none"> Windows 10/8.1/8/7/Vista o MAC OS X 10.6 o superiore Supporta Internet Explorer 10, Firefox 28.0, Chrome 28.0, Safari 6.0 e superiore 	<ul style="list-style-type: none"> Scheda dell'interfaccia di rete Modem cavo/DSL o altro apparecchio del provider di servizi Internet con porta Ethernet
Funzionalità		
Sicurezza	<ul style="list-style-type: none"> La più recente sicurezza Wi-Fi, con crittografia a 128 bit 	
Funzioni avanzate	<ul style="list-style-type: none"> Installazione e configurazione con l'App Wi-Fi D-Link⁴ QoS (Quality of Service) DMZ (zona demilitarizzata) 	<ul style="list-style-type: none"> Firewall – Network Address Translation (NAT) Area visitatori Supporto multicast
Caratteristiche fisiche		
Dimensioni	<ul style="list-style-type: none"> 251,64 x 166,47 x 194,18 mm 	
Peso	<ul style="list-style-type: none"> 410 g 	
Trasformatore	<ul style="list-style-type: none"> Ingresso: da 100 a 240 V CA, 50/60 Hz 	<ul style="list-style-type: none"> Uscita: 12 V CC 1,5 A
Temperatura	<ul style="list-style-type: none"> In esercizio: da 0 a 40 °C (da 32 a 104 °F) 	<ul style="list-style-type: none"> Di conservazione: da -20 a 65 °C (da -4 a 149 °F)
Umidità	<ul style="list-style-type: none"> In esercizio: da 10% a 90% senza condensa 	<ul style="list-style-type: none"> Di conservazione: da 5% a 95% senza condensa
Certificazioni	<ul style="list-style-type: none"> FCC IC 	<ul style="list-style-type: none"> CE

¹ Il DIR-X1560 potrebbe non supportare tutte le caratteristiche obbligatorie stabilite nella Wave 1 delle specifiche IEEE 802.11ax

² Massima velocità del segnale Wi-Fi derivato dalle specifiche dello Standard IEEE 802.11ax e 802.11n. Il throughput effettivo dei dati è variabile. Le condizioni di rete e i fattori ambientali, come il volume di traffico della rete, i materiali e la struttura dell'edificio e il sovraccarico di rete potrebbero abbassare la velocità di throughput effettivo dei dati. I fattori ambientali potrebbero influenzare negativamente la portata del segnale wireless.

³ Non tutte le funzionalità sono supportate per il controllo vocale

⁴ Verificare l'app store del dispositivo per i requisiti relativi al sistema operativo.



Per maggiori informazioni: www.dlink.com

Sede europea D-Link. D-Link (Europe) Ltd., First Floor, Artemis Building, Odyssey Business Park, West End Road, South Ruislip HA4 6QE, Regno Unito. Le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso. D-Link è un marchio registrato di D-Link Corporation e delle sue controllate all'estero. Tutti gli altri marchi commerciali appartengono ai rispettivi proprietari. ©2020 D-Link Corporation. Tutti i diritti riservati. SE&O.

Ultimo aggiornamento febbraio 2020

D-Link[®]