

DSX-A310KIT

4x55W, Tuner per Radio Digitale DAB/DAB+, Sintonizzatore Digitale, senza CD, USB AOA 2.0 (ascolta Spotify collegando cell alla USB) made for iPod/iPhone, Music Playback for Android, Lettura file FLAC, Frontalino removibile, Subwoofer Direct Connection, Front Aux-In, 1 Pre-Out (2V), ExtraBass per ottimizzare i bassi, Illuminazione rossa.



Antenna DAB in dotazione nel kit

**DISPLAY**

- Display LCD
- Frontalino removibile
- Colore tasti: Rosso
- Orologio 24 ore
- Sincronizzazione Suono/Colore

AMPLIFICATORE

- Potenza: 55W x 4 (a 4 ohm)
- Impedenza diffusori: 4 -8 ohm
- 1 Pre out (Rear)
- Subwoofer direct connection

RADIO

- DAB / DAB+, FM, MW / LW
- Gamma di frequenze DAB / DAB+: 174,928 - 239,200 MHz
- Gamma di frequenze FM: 87,5 - 108,0 MHz
- Gamma di frequenze MW: 531 - 1.602 kHz, LW: 153 Hz - 279 Hz
- Risposta in frequenza 20 - 15.000 Hz
- Selettività: 75 dB a 400 kHz
- Rapporto segnale-rumore: 73 dB
- Separazione: 50 dB a 1 kHz
- Stazioni memorizzabili DAB18/FM12/MW6/LW6
- RDS
- Terminale dell'antenna: Connettore dell'antenna esterna

USB

- Interfaccia: USB (Full speed)
- Protocollo compatibile Android Open Accessory (AOA) 2.0
- File audio Compatibili: MP3, WMA, FLAC
- Alimentazione massima 1 A

GENERALI

- Ingresso terminale del telecomando
- Ingresso terminale dell'antenna DAB
- Ingresso terminale dell'antenna FM / MW / LW
- Ingresso terminale audio AUX (miniprs stereo)
- Uscite terminale audio posteriore
- Uscita terminale/antenna elettrica dell'amplificatore di potenza (REM OUT)
- Requisiti di alimentazione: batteria barca da 12 V DC (Massa negativa)
- Consumo di corrente nominale: 10 A

FUNZIONI

- EQ10 con funzione Karaoke
- EXTRA BASS
- Funzioni di controllo iPod : Repeat, Shuffle, Pausa, Resume Play

DIMENSIONI

- 178 mm x 50 mm x 119 mm (L/A/P)
- Peso 0,7 Kg

ACCESSORI IN DOTAZIONE

- Connettore ISO
- Antenna DAB
- Elementi per l'installazione e collegamenti

CODICE SAP

DSXA310KIT.EUR

Colori disponibili:

Black